

# BELTTT®



**Garantía de 1 año**

## INVERSORES ONDA PURA SERIE BAP

- Circuito de arranque suave.
- Múltiples protecciones.
- Eficiencia de trabajo es superior al 91%.
- Pantalla LCD que muestra parámetros de trabajo.

MODELO	BAP1000A	BAP1500A	BAP2000A	BAP3000S
Potencia Nominal	1000W	1500W	2000W	3000W
Potencia Pico	2000W	3000W	4000W	6000W
Tensión CA	100-130Vac (Ajustable)			
Frecuencia	50Hz / 60Hz (Ajustable)			
Tensión de batería	12Vdc			
Rango de tensión	9.5V ~ 15.5Vdc			
Corriente CC	97A	134.1A	194.6A	287.4A
Perdida en vacío	≤ 0.8A	≤ 1A	≤ 1A	≤ 2.3A
Eficiencia Máxima	89%		87%	
Corriente en modo apagado	≤ 1mA			
Modo de funcionamiento de ventilador	Modo de control de temperatura y potencia			
Modo de protección	Protección contra baja tensión de la batería, contra alta tensión de la batería, sobre temperatura, cortocircuito, sobrecarga y advertencia sobrecarga.			
Temperatura y humedad	0~40°C / 10~90%RH			
USB	5Vdc / 2.1A			
Dimensión (LxWxH)	280*158*90	310*158*90	375*196*99	433*196*99
Peso neto	1.90kg	2.33kg	3.50kg	4.40kg